

Datum: 3 juli 1991

Mega STE en Coprocessor

De Mega STE wordt standaard zonder coprocessor uitgeleverd.

Let er wel op, dat in IC voet UB01 geen pal IC zit, maar een weerstand van 1 KOhm tussen pin 12 en pin 20.

Voor het plaatsen van een coprocessor moet het volgende gedaan worden.

- plaats Coprocessor MC68881 (16MHz type) in IC voet UB2.
 - verwijder de weerstand van 1K tussen pin 12 en pin 20 (meestal op een header) uit IC voet UB01.
 - plaats het pal IC pin C301903 - 001 in het IC voet UB01.
- * bij latere versies van de Mega STE zal de weerstand van 1K op het moederboard verwerkt zijn. Een keuze kan gemaakt worden door middel van een jumper (W4). Ook in dit geval moet de PAL besteld worden bij het plaatsen van Co-processor.
PAL bestel-nummer 620040.