
PORTFOLIO OWNER'S MANUAL ADDENDUM

WAARSCHUWING VOOR DE GEBRUIKER

Er kunnen 2 omstandigheden voorkomen, waarin Uw Portfolio niet werkt zoals in Uw Portfolio-gebruikershandleiding is beschreven.

Het is belangrijk hiermee rekening te houden, daar dit gegevens verlies kan veroorzaken.

1. Beëindig een document in de text editor nooit met een **spatie** gevolgd door een **return** (de grote toets rechts op het toetsenbord met de gebogen pijl).

Als U dit wel doet, kan een 'system error' optreden als U dit file opnieuw gaat laden. Deze 'system error' zal U verplichten de batterijen uit Uw computer te verwijderen, hetgeen verlies van alle gegevens in drive C: zal veroorzaken (inclusief het alarm van Uw agenda). Voorkom dit probleem, door aan het einde van alle text files 2 keer een **return** te geven.

Als U per abuis een text file met **spatie return** heeft beëindigd en de 'system error' doet zich voor bij het laden van dit file, moet U Uw computer een 'reset' geven. (zie **Cold Boot** in Uw handleiding).

Als een copy van dit file op een geheugen kaart staat, kunt U inplaats van het file te 'laden' het file 'mergen'. (Zie hoofdstuk 'Built-in text editor' van Uw handleiding).

2. 'Non-weekend' repeterend alarm werkt niet. **GEBRUIK DEZE OOK NIET.** Ze kunnen een 'Cold Boot' noodzaken, zoals hierboven omschreven.

Er zijn nog een aantal omstandigheden die de gebruikers zorgen hebben gebaard, maar welke geen feitelijke fouten van de computer zijn.

1. Het scherm licht op als de computer uit staat. Dit is gebruikelijk. De Portfolio moet periodiek 'wakker' worden om na te gaan of moet worden gealarmeerd.

Er zijn 2 snelheden waarbij dit gebeurt. De 'normale' snelheid is om de 128 seconden. De 'hoge' snelheid is elke seconde. De 'hoge' snelheid moet zo weinig mogelijk worden gebruikt i.v.m. het snel leeg raken van de batterijen. De keuze van de snelheid gebeurt d.m.v. de set-up mode, onder 'Display... Speed (Normal of Fast).

2. Het alarm lijkt te vroeg af te gaan. Zoals boven omschreven, is dat het gevolg van het 'wakker' worden van de Portfolio om de 2 minuten. Wij veronderstellen dat het alarm beter te vroeg dan te laat af kan gaan.
3. Er verschijnen vreemde tekens op het scherm. Dit kan onder een tweetal omstandigheden voorkomen.
 - als de batterijen zijn vervangen en het contact snel aan en uit zijn is gezet.
 - als de batterij-contacten vuil zijn en de batterijen niet onmiddellijk zijn vervangen na de 'low-battery' indicatie.

Als er vreemde tekens zijn verschenen, is een 'Cold Boot' vereist. (zie handleiding)

4. Als U een ingebouwde applicatie gebruikt, kunt U de Portfolio uitzetten door gelijktijdig indrukken van **Fn** en **O** toetsen. Als U dit doet zal de display tijd bevroren. De interne klok blijft echter doorlopen. Nadat U de Portfolio weer heeft aangezet, zal na het indrukken van een toets, de juiste tijd weer in het display worden aangegeven.

TER OVERWEGING

Het maken van Back-up's

De file die in de interne Ramdisk C: opgeslagen, worden bewaard door de in de Portfolio geplaatste batterijen. Normaal zult U na de 'low battery' indicatie kans hebben de batterijen te vervangen om gegevens verlies te voorkomen. Het kan echter ook voorkomen dat de batterijen eerder dienst weigeren, zonder dat de 'low battery' boodschap is verschenen, met als gevolg het verlies van gegevens in Ramdisk C: Zoals met alle computers, is het sterk aan te bevelen regelmatig back-up's te maken van Uw files. Voor dit doel kunt U geheugen kaarten gebruiken + het DOS COPY commando, of via de 'Smart Parallel Interface en het 'file transfer' programma kunt U Uw files 'Uploaden' naar Uw Personal Computer, waarna U deze op diskette kunt bewaren.

Kiezen van een telefoonnummer.

De ingebouwde telefoonkiezer (tone dial) voldoet aan de eisen van de meeste telefooncentrales. Dit geldt echter niet voor alle locaties (verouderde centrales etc.). Pogingen om automatisch te kiezen in deze gevallen leiden tot verkeerde aansluitingen. U zult begrijpen dat het buiten onze competentie valt hierin wijzigingen aan te brengen. Ook is het dan soms aan te bevelen andere toestellen te gebruiken.

File-naam conventies.

Ten behoeve van het benoemen van file namen voor Uw Portfolio files dient U uitsluitend de ASCII karakters A-Z + numerieke karakters te gebruiken. Gebruik geen vreemde karakters met accenten etc., daar deze niet door de eerste letter van menu's kunnen worden geselecteerd.

Limitering Clipboard grootte.

U kunt een aantal duizend tekst karakters knippen of opslaan in het Clipboard. Grotere hoeveelheden tekst kunt U verwerken door 'Cut en Paste' of 'Store en Paste' verschillende keren te herhalen.

Alarm boodschap.

De foutmelding 'All alarms are set in the past and so will not get off' waarschuwt U ervoor, dat alle alarm meldingen in Uw dagboek voorkomend, betrekking hebben op oude data. Dit heeft uiteraard als resultaat dat er geen alarm meer af kan en zal gaan. Als uit een dagboek-file en een alarm is afgegaan wordt dit vanzelfsprekend een oud alarm. U kunt ze bewaren (save) als herinnering aan oude afspraken of U kunt ze één voor één verwijderen (delete). In elk geval, als de boodschap verschijnt dat 'alle alarmeringen in het verleden' zijn gezet, heeft U de mogelijkheid het gehele dagboek-file te verwijderen en een nieuw file aan te maken met nieuwe alarmeringen, of U heeft de systeem datum en tijd foutief geïnstalleerd.

Alles is gedaan om de accuratesse van deze Portfolio Addendum te bewerkstelligen. Omdat Atari Corporation voortdurend bezig is haar computer hard- en software te verbeteren en te update'n, is het niet mogelijk de accuratesse van het drukwerk op het gelijktijdig niveau van deze verbeteringen aan te passen. Uwerzijds kunt U hieraan geen rechten ontfenen.

Overdrukken van deze Adendum of delen hieruit, is niet toegestaan zonder speciale toestemming van Atari Corporation.

Atari, het Atari logo, Portfolio en Smart Parallel Interface zijn geregistreerde handelsmerken van Atari Corporation.

Copyright © 1989, alle rechten voorbehouden.
Atari Corporation, Sunnyvale, CA 94086