

Date :

**DISPARITION D'IMAGE SUR UN MONITEUR SM 124 LORSQU'IL N'Y
A QUE PEU DE TEXTE A L'ECRAN**

Nous avons reçus quelques réclamations de nos distributeurs quand à la panne précitée. Il s'agit d'une production spécifique de moniteurs qui a eu lieu fin 1987.

Lorsqu'il n'y a que peu de texte à l'écran et qu'on laisse ce texte tel-quel l'intensité va diminuer progressivement pour finir par disparaître. Dès qu'un nouveau texte ou graphique paraît à l'écran, la panne disparaît.

Comme mentionné plus haut il s'agit d'une production spécifique de moniteurs produits vers la fin 1987, où les 70 V passant sur le C308 augmentent progressivement à 85 V de par le fait que le circuit n'est que faiblement chargé.

En apposant une résistance de 68 K en parallèle avec le condensateur C 308 la charge du circuit sera suffisante et le problème sera résolu.