

SM 125

Si l'image du moniteur disparaît, soit partiellement soit totalement, il est fort probable que le Flyback (transformateur haute tension) est défectueux. La plupart du temps la lampe témoin, en bas à droite du moniteur, reste allumée.

Il faut non seulement remplacer le Flyback, mais remplacer également les diodes D305 et D306 (type R6p25J) par la diode du type HER 305, dont le temps de récupération (t.t.r) est plus court. Le n° de commande pour cette pièce de rechange est le CO 10511.

Vous trouverez en annexe le schéma avec indication des points de mesurage pour tester le Flyback.

Si les valeurs mesurées diffèrent des valeurs indiquées sur le schéma, votre Flyback est défectueux. (voir points 2,3,7,8 et 9 sur le schéma)

Notez que pour pouvoir effectuer les mesurages il vous faut remouvoir le circuit imprimé.